

2 Legenda gruppi camme standard

N° e tipo interruttori	N° e tipo camme	Codice
1 x PRSL0455PI	1 camma A	PRFC0101PE
2 x PRSL0003XX	2 camme A	PRFC0008PEC
	2 camme C	PRFC0009PEC
3 x PRSL0003XX	3 camme A	PRFC0004PEC
	3 camme C	PRFC0006PEC
4 x PRSL0003XX	4 camme A	PRFC0202PEC
	4 camme C	PRFC0198PEC

3 Legenda camme

Camma	Gradi di permanenza di comando	Codice
A  1 punta	20,5° ±0,5°	PRSL7140PI
B  10 punte	14,0° ±0,5°	PRSL7142PI
C  Settore 60°	78,0° ±0,5°	PRSL7141PI
E  Settore 180°	199,5° ±0,5°	PRSL7144PI
H  Settore 335°	344,0° ±0,5°	PRSL7143PI

3 Legenda interruttori

Tipo interruttore	Comando ausiliario				Comando diretto
	PRSL0003XX	PRSL0011XX	PRSL0017XX	PRSL0195XX	PRSL0455PI
Categoria di impiego	AC 15 - B300	AC 15 - B300	AC 15 - C300	AC 15 - C300	AC 3
Conessioni	Faston 6,3 mm	Morsetti con vite serrafile	Morsetti con vite serrafile	Faston 6,3 mm	Morsetti con vite serrafile
Contatti	1NO+1NC 	1NO+1NC 	1NO+1NC 	1NO+1NC 	2NC 